

Контроллеры серии Point позволяют просматривать и изменять с помощью передатчика все основные настройки и имеют для этого удобное меню.

В режиме программирования у Вас есть возможность как просматривать, так и изменять настройки контроллера.

Вы не ограничены временем - всегда можно вернуться к необходимому параметру и изменить его настройки. При перемещении по меню осуществляется световая и звуковая индикация режимов.

! Для изменения пользовательских режимов, обновления ПО контроллера, редактирования/загрузки кривых мелодий необходим Markus USB-cable и ПК с требуемым программным обеспечением.

2. Последовательность действий для переключения контроллера в режим программирования - просмотра/изменения настроек параметров:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.
2. Подключить к контроллеру аккумулятор, дождаться мелодии.
3. Перевести ручку газа в середину, дождаться мелодии.
4. Перевести ручку газа в максимум, дождаться мелодии - вход в меню программирования.



! Для звуковой индикации необходим подключенный мотор.
Для выхода из режима просмотра и изменения настроек необходимо перевести ручку газа в середину и отключить аккумулятор.

1. Калибровка рабочего диапазона ручки газа:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.
2. Подключить к контроллеру ходовой аккумулятор, дождаться мелодии.
3. Перевести ручку газа в середину, дождаться мелодии.
4. Перевести ручку газа в минимум и дождаться мелодии - диапазон откалиброван.



3. Порядок действий для просмотра / изменения настроек:

- Icon 1: Ручка газа в максимум. Р - количество "бипов" - номер параметра.
- Icon 2: Ручка газа в середину. S - количество "бипов" - номер включенной настройки параметра. Если изменений не требуется, то можно переходить к следующему параметру - перевести ручку газа вверх.
- Icon 3: Если требуется изменить настройку текущего параметра, то необходимо перевести ручку газа в минимум. Прозвучит 1 длинный сигнал и произойдет переключение настройки на следующий вариант из списка. Если был включен последний вариант, то произойдет переключение на первый вариант из списка.